

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VW3A31451

feritni prigušivači za montažu između frekventnog regulatora i motora 018M2



Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Feritni prigušivači za montažu između frekventnog regulatora i motora
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar 312 Altivar 312 Solar Altivar 12
Specifične primene proizvoda	Izlazni filter
Compatibility with variable speed drives	Frekventni regulator ATV12H pri 0,18 kW, 200...240 V, monofazno Frekventni regulator ATV312 pri 0,18 kW, 200...240 V, monofazno
Prodaja po nedeljivim količinama	3

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,2 cm
Package 1 Width	17,0 cm
Package 1 Length	23,5 cm
Package 1 Weight	292,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	7
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	2,79 kg
Package 3 Height	80 cm

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.